

NOM : _____

DATE : _____

EXERCICE PRATIQUE

TITRE : Alarme intrusion DSC

NO : 5

DURÉE : HEURES

Description de l'activité et consignes

Description :

- Installation d'un système d'alarme intrusion DSC

Consignes :

- Installer un panneau d'alarme intrusion DSC PC1616 à 55 pouces bas du panneau. Installer le panneau DSC sur le mur de contreplaqué à 40 pouces, centre, du mur du fond. (voir trou déjà en place)

!!!! Faire attention pour ne pas trop serrer les borniers des composantes !!!!

- L'alimentation du panneau DSC se fera via la prise installer au-dessus de la tablette de bois, attention au type de câble utiliser. Dissimuler le câblage au maximum.
- La zone #1 doit être un contact de porte pour l'entrée principal. Installé du bon côté de la porte à 6 pouces du haut de la porte (approximatif, voir trou déjà en place).
- La zone #2 doit être un détecteur de mouvement filaire qui voit la porte d'entrée ainsi que le clavier (type de zone) . Installé au centre (précis) du mur avec le contre plaquer à 6 pouces centre du plafond fini.
- Faire l'installation et le raccordement de l'alimentation électrique, du clavier (à coter de la porte), du stroboscope (directement dans le panneau) et des différentes composantes, mais **ne pas mettre sous tension sans l'approbation de l'enseignant.**

COMPÉTENCES VISÉES

1. Planifier l'installation
2. Fixer les composantes et effectuer les raccordements
3. Vérifier le fonctionnement du système domotique et du système téléphonique
4. Compléter le travail



