

NOM : _____

DATE : _____

EXERCICE PRATIQUE

TITRE : Alarme intrusion DSC – 2^e

NO : 6

DURÉE : HEURES

Description de l'activité et consignes

Description :

- Installation d'un système d'alarme intrusion DSC

Consignes :

- Installer le strobe au centre du plafond de votre cubicule, devant le panneau DSC. Dissimuler les câbles le plus possible.
- Modifier votre système d'alarme pour les demandes du client suivant :
- La zone #1 est inutilisée.
- La zone #2 doit être un contact de fenêtre d'une chambre au sous-sol, le contact doit être installer sur le mur du contre-plaqué, à entre 70-85 pouces du plancher et doit être entre 20 et 40 pouces du mur de la porte d'entrée (approximatif).
- La zone #3 doit être un contact de la porte d'entrée principal
- La zone #4 doit être un détecteur de mouvement filaire qui est installé dans le hall d'entrée principal qui voit le clavier et la porte d'entrée (type de zone, garder à l'endroit déjà installer).
- La zone #5 doit être un bouton panique qui doit déclencher le système d'alarme. L'installer sur le mur de contreplaqué, à 48 pouces centre du plancher et à 67 pouces du mur du fond,
- La zone#7 doit être un détecteur de mouvement sans fils qui détecte l'entrée du sous-sol. Installer sur le mur a l'opposé du panneau DSC à 11 pouces du plafond fini.

COMPÉTENCES VISÉES

1. Planifier l'installation
2. Fixer les composantes et effectuer les raccordements
3. Vérifier le fonctionnement du système domotique et du système téléphonique
4. Compléter le travail



- | Description | Type de zone | # zone | # type de zone | |
|-------------|--------------|--------|----------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.