Module E

Activité d'apprentissage SA-18 Niveau 3

Redressement à double alternance

Cette page remplace p.80

1-Branchez un fil noir de la prise supérieure jaune du module E, à la prise jaune du pont diode.

2-Branchez un fil rouge de la prise supérieure bleu du module E, à la prise bleue du pont diode.

3-Branchez un fil noir de la prise jaune du galvanomètre, à la prise noire du pont diode.

4-Branchez un fil rouge de la prise bleue du galvanomètre, à la prise rouge du pont diode.

5 Tourner la manivelle du module E, dans le sens horaire et anti-horaire et observer le galvanomètre.

6-Branchez le multimètre à la fonction millivolt CC, en reprise arrière des fils rouge et noir du galvanomètre. Ensuite faire tourner la manivelle du module E en sens horaire et anti-horaire, notez vos résultats.

7-Branchez le multimètre à la fonction microampère CC, en reprise arrière des fils rouge et noir du galvanomètre. Ensuite faire tourner la manivelle du module E en sens horaire et anti-horaire, notez vos observations.

Conclusion et questionnaire p.81